

SOLARIS WALL BRICK

SOLAR / SOLAR



GARANTÍA /
WARRANTY



50.000 h
HORAS VIDA /
LIFESPAN



120°



0°C - 50°C



IP65



IK08



PIR / 120°
Ángulo de Detección
Detection Angle



PIR / 6mts
Altura de Detección
Detection Height



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS


La luminaria Solaris LED Wall Brick es un diseño conceptual minimalista, de aspecto elegante, aportando una iluminación perfecta y decorado lumínico en paredes, contando con una batería de gran capacidad con protección contra sobrecarga y sobredescarga, adopte una batería nueva, segura y duradera, certificada IP65 a prueba de agua. Adaptable a espacios como jardines, entradas, cercas, balcones, puertas, caminos, paredes, exteriores de edificios, entre otros. Contando un panel solar monocristalino de alta eficacia y un cuerpo construido en material ABS+PC.

Solaris LED Wall Brick luminaire is a minimalist conceptual design, with an elegant appearance, providing perfect lighting and light decoration on walls, counting on a large capacity battery with protection against overload and over-discharge, adopt a new, safe and durable battery, certified IP65 waterproof. Adaptable to spaces such as gardens, entrances, fences, balconies, doors, paths, walls, building exteriors, among others. Featuring a high-efficiency monocrystalline solar panel and a body constructed of ABS+PC material.




DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS


Modelo Model	DIM. DE LUMINARIA LUMINAIRE DIM			DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	L(cm)	W(cm)	H(cm)		
3W	138	90	35	36	29	21	24	0.022
6W	230	97	43	49	31	23	24	0.035



Brick 6W



Brick 3W



INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Flux (lm)	TCC CCT (K)	Tiempo de carga Charging time (horas / hours)	Tiempo de operación Operation time (horas / hours)	Batería Battery
605003350	LUM SOLARIS WALL BRICK 3W	3	350	3000 + 6000	5	12	3.7V / 1200mAh
605006800	LUM SOLARIS WALL BRICK 6W	6	800	6000	8		3.7V / 3000mAh

OPERACIÓN / OPERATION

BRICK 3W

Modo A / Mode A

La lámpara se enciende automáticamente por la noche y alcanza el brillo máximo cuando se detecta movimiento en el rango de 6 metros, luego se atenúa para reducir el brillo (luz superior encendida, luz inferior apagada) después de 10 segundos sin movimiento.
Lamp automatically lights up at night and turns to full brightness when motion is detected in the range of 6 meters, then dims to lower brightness (upper light on, down light off) after 10 seconds of no motion.



Modo B / Mode B

La lámpara se enciende automáticamente por la noche y alcanza el brillo máximo cuando se detecta movimiento en el rango de 6 metros, luego se atenúa para reducir el brillo (luz superior encendida, luz inferior apagada) después de 10 segundos sin movimiento.
Lamp automatically lights up at night and turns to full brightness when motion is detected in the range of 6 meters, then dims to lower brightness (upper light on, down light off) after 10 seconds of no motion.



Botón de encendido y apagado y modos de operación / ON/OFF/Switch Work Mode

- Presione el botón por primera vez, la luz superior parpadeará una vez, la lámpara ingresará al Modo A. / Press the button 1st time, the upper light flashes once, lamp enters Mode A.
- Presione el botón por segunda vez, la luz superior parpadeará dos veces, la lámpara ingresará al Modo B. / Press the button 2nd time, the upper light flashes twice, lamp enters Mode B.
- Presione el botón por tercera vez, la luz superior parpadeará 3 veces y la lámpara se apagará. / Press the button 3rd time, the upper light flashes 3 times, lamp turns off.

BRICK 6W


Modo A / Mode A

Cuando la energía de la batería es superior al 30%, la lámpara se enciende automáticamente por la noche y alcanza el brillo máximo cuando se detecta movimiento en el rango de 6 metros, luego se atenúa al 50% de brillo después de 20 segundos sin movimiento. La lámpara se enciende automáticamente por la noche y alcanza su máximo brillo cuando se detecta movimiento en el rango de 6 metros y luego se apaga después de 20 segundos sin movimiento.
When battery power is more than 30%, Lamp automatically lights up at night and turns to full brightness when motion is detected in the range of 6 meters, then dims to 50% brightness after 20 seconds of no motion. When battery power is less than 30%, Lamp automatically lights up at night and turns to full brightness when motion is detected in the range of 6 meters and then turns off after 20 seconds of no motion.



Modo B / Mode B

La lámpara se enciende automáticamente por la noche y mantiene el 50% de brillo; después de 5 horas o cuando la energía de la batería es inferior al 30%, la lámpara pasa al modo de ahorro de energía. La lámpara cambia automáticamente al brillo máximo cuando se detecta movimiento en el rango de 6 metros, luego gira se apaga después de 20 segundos sin movimiento.
Lamp automatically lights up at night and keeps 50% brightness, after 5 hours or when battery power is less than 30%, lamp turns to energy saving mode. Lamp automatically turns to full brightness when motion is detected in the range of 6 meters, then turns off after 20 seconds of no motion.



Botón de encendido y apagado y modos de operación / ON/OFF/Switch Work Mode

- Presione el botón por primera vez, la lámpara se enciende y ingresa al Modo A. / Press the button 1st time, the lamp turns on and enters Mode A.
- Presione el botón por segunda vez, la lámpara parpadeará una vez y cambia al Modo B. / Press the button 2nd time, lamp flashes once and turns to Mode B.
- Presione el botón por tercera vez, la lámpara se apagará. / Press the button 3rd time, lamp turns off.

APLICACIONES / APPLICATIONS



COMERCIOS
COMMERCES



HOSPITALES
HOSPITALS



RESTAURANTES
RESTAURANTS



LIBRERÍAS
BOOK STORES



ESCUELAS
SCHOOLS



HOTELES
HOTELS



OFICINAS
OFFICES



TIENDAS
STORES



RESIDENCIAS
HOUSEHOLDS